


## Генератор бензиновый GMGen GMH15000TELX

# GMGen®


power systems




Бензин



Частота тока



Частота вращения двигателя



Напряжение



Воздушное охлаждение



Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

### Мощность

резервная (ESP)	<b>13 кВА</b>	<b>10 кВт</b>
основная (PRP)	<b>12 кВА</b>	<b>9.6 кВт</b>

### Двигатель

Honda GX690

### Генератор

(варианты поставки)

LINZ Electric Alternator

### Панель управления

(варианты поставки)

QM307 русифицированная, поддерживает автозапуск

### Основные характеристики

Производитель	GMGen Power Systems
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	электростартер
Напряжение выхода	400/230 В
Расход топлива, при нагрузке 70%	4,2 л/ч

### Данные для установки

#### Открытое исполнение

Габариты	99x55x67 см
Вес	133 кг



## Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием

Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами)

Электростартер

Панель управления

Выходной автомат защиты (автоматический выключатель)

Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях

Система топливоподдачи с фильтрацией

Система смазки с фильтрацией

Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%

## Двигатель Honda GX690



### Основные характеристики

Количество цилиндров	2
Модель двигателя	GX690
Компоновка	V-образная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Степень сжатия	8.3:1
Рабочий объем	0,69 л
Диаметр цилиндра	78 мм
Ход поршня	72 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	17,65 кВт

### Системы двигателя

Объем масляной системы	1,9 л
Тип топлива	бензин

## Генератор LINZ Electric Alternator



### Основные характеристики

Производитель

LINZ Electric

Модель генератора

Alternator

## Панель управления QM307



### Индикация и измерение

Счетчик наработки

**A** поддерживает режим автозапуска ДГУ

**RU** поддерживает русский язык

### Общие характеристики

Модель панели управления QM307



## Дополнительные опции

Система автозапуска с АВР





## Услуги

Монтаж электростанции

Выезд на обследование

Доставка оборудования

