

Бензогенератор GMGen GMH8000TLX

GMGen®


power systems




Бензин



Частота тока



Частота вращения двигателя



Напряжение



Воздушное охлаждение



Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность

резервная (ESP)	7.5 кВА	6.0 кВт
основная (PRP)	6.8 кВА	5.4 кВт

Двигатель

Honda GX390

Генератор

(варианты поставки)

LINZ Electric Alternator

Панель управления

(варианты поставки)

QM305 русифицированная, поддерживает автозапуск

Основные характеристики

Производитель	GMGen Power Systems
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	ручной
Напряжение выхода	400/230 В
Расход топлива, при нагрузке 70%	1,8 л/ч

Данные для установки

Открытое исполнение

Габариты	75x56x62 см
Вес	88 кг

Стандартная комплектация



Двигатель с навесным оборудованием

Панель управления

Выходной автомат защиты (автоматический
выключатель)

Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях

Предпродажная подготовка, тестирование под
нагрузкой от 50% до 110%

Двигатель Honda GX390



Основные характеристики

Количество цилиндров	1
Модель двигателя	GX390
Компоновка	рядная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Степень сжатия	8:1
Рабочий объем	0,39 л
Диаметр цилиндра	88 мм
Ход поршня	64 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	8,2 кВт

Системы двигателя

Объем масляной системы	1,1 л
Тип топлива	бензин
Расход топлива, при нагрузке 100%	6,1 л/ч

Генератор **LINZ Electric Alternator**



Основные характеристики

Производитель

LINZ Electric

Модель генератора

Alternator

Панель управления QM305



Индикация и измерение

Счетчик наработки

A поддерживает режим автозапуска ДГУ

RU поддерживает русский язык

Общие характеристики

Модель панели управления QM305

Дополнительные опции

Система автозапуска с АВР





Услуги

Монтаж электростанции

Выезд на обследование

Доставка оборудования

