



Дизель-генератор GMGen GMY7000TS

GMGen®


power systems




Дизельное
топливо



Частота тока



Частота
вращения
двигателя



Напряжение



Воздушное
охлаждение



Карточка электростанции
на сайте grandmotors.ru

Мощность

резервная (ESP)	6.3 кВА	5.0 кВт
основная (PRP)	5.5 кВА	4.4 кВт

Двигатель

Yanmar L100AE

Генератор

(варианты поставки)

LINZ Electric Alternator

Панель управления

(варианты поставки)

QM307 русифицированная,
поддерживает автозапуск

Основные характеристики

Производитель	GMGen Power Systems
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	электростартер
Напряжение выхода	400/230 В
Расход топлива, при нагрузке 70%	1,3 л/ч

Данные для установки

Открытое исполнение

Габариты	107x56x92 см
Вес	190 кг



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием

Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами)

Электростартер

Панель управления

Выходной автомат защиты (автоматический
выключатель)

Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях

Предпродажная подготовка, тестирование под
нагрузкой от 50% до 110%

Двигатель Yanmar L100AE



Основные характеристики

Количество цилиндров	1
Модель двигателя	L100AE
Компоновка	рядная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Рабочий объем	0,41 л
Диаметр цилиндра	86 мм
Ход поршня	70 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	6,6 кВт

Системы двигателя

Объем масляной системы	1,65 л
Тип топлива	дизель



Генератор **LINZ Electric Alternator**



Основные характеристики

Производитель

LINZ Electric

Модель генератора

Alternator



Панель управления QM307



Индикация и измерение

Счетчик наработки

A поддерживает режим автозапуска ДГУ

RU поддерживает русский язык

Общие характеристики

Модель панели управления QM307

Дополнительные опции

Система автозапуска с АВР





Услуги



Монтаж электростанции

Выезд на обследование

Доставка оборудования