



Бензогенератор KOHLER-SDMO HXC 6000 C5



Бензин



Частота тока



Частота вращения двигателя



Напряжение



Воздушное охлаждение



Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность

резервная (ESP)	5.6 кВА	5.6 кВт
основная (PRP)	5.6 кВА	5.6 кВт

Двигатель

Honda GX390_C5

Генератор

(варианты поставки)

KOHLER Alternator

Основные характеристики

Производитель	KOHLER-SDMO
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	ручной
Напряжение выхода	230 В
Расход топлива, при нагрузке 70%	2,3 л/ч

Данные для установки

Открытое исполнение

Габариты	77x57x59 см
Вес	79 кг



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием

Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях

Система топливоподдачи с фильтрацией

Система смазки с фильтрацией

Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%

Двигатель Honda GX390_C5



Основные характеристики

Количество цилиндров	1
Модель двигателя	GX390_C5
Компоновка	рядная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Степень сжатия	8:1
Рабочий объем	0,39 л
Диаметр цилиндра	88 мм
Ход поршня	64 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	8,2 кВт

Системы двигателя

Объем масляной системы	1,1 л
Тип топлива	бензин
Расход топлива, при нагрузке 100%	6,1 л/ч

ГрандМоторс®

НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ИБП

СПОНСОР



8-800 -333-94-60

info@grandmotors.ru

www.grandmotors.ru

Генератор **KOHLER Alternator**

KOHLER®



Основные характеристики

Производитель

KOHLER

Модель генератора

Alternator

Дополнительные опции

Система автозапуска с АВР





Услуги

