



# Бензиновый генератор KOHLER-SDMO Perform 3000 XL



Бензин



Частота тока



Частота вращения двигателя



Напряжение



Воздушное охлаждение



Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

## Мощность

резервная (ESP)	<b>2.8 кВА</b>	<b>2.8 кВт</b>
основная (PRP)	<b>2.8 кВА</b>	<b>2.8 кВт</b>

## Двигатель

KOHLER CH270

## Генератор

(варианты поставки)

Mecc Alte S16W-105

## Основные характеристики

Производитель	KOHLER-SDMO
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	ручной
Напряжение выхода	230 В
Расход топлива, при нагрузке 70%	1,3 л/ч

## Данные для установки

### Открытое исполнение

Габариты	65x51x46 см
Вес	46.5 кг



## Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием

Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях

Система топливоподдачи с фильтрацией

Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%

## Двигатель KOHLER CH270

**KOHLER®**

### Основные характеристики

Количество цилиндров	1
Модель двигателя	CH270
Компоновка	рядная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Рабочий объем	0,21 л
Диаметр цилиндра	70 мм
Ход поршня	54 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	5,2 кВт

### Системы двигателя

Объем масляной системы	0,6 л
Тип топлива	бензин

**ГрандМоторс®**

НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ИБП

СПОНСОР



8-800 -333-94-60

info@grandmotors.ru

www.grandmotors.ru

## Генератор **Mecc Alte S16W-105**



### Основные характеристики

Производитель	Mecc Alte
Модель генератора	S16W-105
Тип системы возбуждения	CAPACITOR

## Дополнительные опции

Система автозапуска с АВР





## Услуги

Монтаж электростанции

Выезд на обследование

Доставка оборудования

