



Бензогенератор KOHLER-SDMO Perform 4500 XL AVR C5



Бензин



Частота тока



Частота вращения двигателя



Напряжение



Воздушное охлаждение



Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность

резервная (ESP)	4.0 кВА	4.0 кВт
основная (PRP)	4.0 кВА	4.0 кВт

Двигатель

KOHLER CH395_C5

Генератор

(варианты поставки)

Mecc Alte S16W-150

Основные характеристики

Производитель	KOHLER-SDMO
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	ручной
Напряжение выхода	230 В
Расход топлива, при нагрузке 70%	1,7 л/ч

Данные для установки

Открытое исполнение

Габариты	81x56x59 см
Вес	72.5 кг



Стандартная комплектация



Двигатель с навесным оборудованием

Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях

Система топливоподдачи с фильтрацией

Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%



Двигатель KOHLER CH395_C5

KOHLER®

Основные характеристики

Количество цилиндров	1
Модель двигателя	CH395_C5
Компоновка	рядная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Рабочий объем	0,28 л
Диаметр цилиндра	78 мм
Ход поршня	58 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	7,1 кВт

Системы двигателя

Объем масляной системы	1,1 л
Тип топлива	бензин

ГрандМоторс®

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ИБП

СПОНСОР



8-800 -333-94-60

info@grandmotors.ru

www.grandmotors.ru

Генератор **Mecc Alte S16W-150**



Основные характеристики

Производитель	Mecc Alte
Модель генератора	S16W-150
Тип системы возбуждения	CAPACITOR

Дополнительные опции

Система автозапуска с АВР





Услуги

Монтаж электростанции

Выезд на обследование

Доставка оборудования

