



Бензогенератор KOHLER-SDMO Perform 5500 T




Бензин



Частота тока



Частота вращения двигателя



Напряжение



Воздушное охлаждение



Карточка электростанции на сайте grandmotors.ru

Мощность

резервная (ESP)	5.6 кВА	4.5 кВт
основная (PRP)	5.6 кВА	4.5 кВт

Двигатель

KOHLER CH395

Генератор

(варианты поставки)

Mecc Alte Alternator

Основные характеристики

Производитель	KOHLER-SDMO
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Охлаждение	воздушное
Способ запуска	ручной
Напряжение выхода	400/230 В
Расход топлива, при нагрузке 70%	1,7 л/ч

Данные для установки

Открытое исполнение

Габариты	71x56x49 см
Вес	73.5 кг



Стандартная комплектация

Двигатель с навесным оборудованием

Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях

Система топливоподдачи с фильтрацией

Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%

Двигатель KOHLER CH395

KOHLER®

Основные характеристики

Количество цилиндров	1
Модель двигателя	CH395
Компоновка	рядная
Охлаждение	воздушное
Электрическая система	12 В
Тип регулятора частоты вращения	механический
Рабочий объем	0,28 л
Диаметр цилиндра	78 мм
Ход поршня	58 мм
Частота вращения коленчатого вала	3000 об/мин
Мощность кВт	7,1 кВт

Системы двигателя

Объем масляной системы	1,1 л
Тип топлива	бензин

ГрандМоторс®

НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ИБП

СПОНСОР



8-800 -333-94-60

info@grandmotors.ru

www.grandmotors.ru

Генератор **Mecc Alte Alternator**



Основные характеристики

Производитель

Mecc Alte

Модель генератора

Alternator



Дополнительные опции

Система автозапуска с АВР





Услуги

Монтаж электростанции

Выезд на обследование

Доставка оборудования

